PRODUKTBLATT

5 JAHRE GARANTIE

SCHNEE- UND EISSCHMELZE

GUTTER SAFE

Schnee- und Eisschmelze: Dach und Rinne



Verhindern Sie Frostschäden an Anlagen und Gebäuden infolge von angesammeltem Eis und Schnee in Rinnen und Fallrohren - sowie Personenschäden durch herabfallende Eiszapfen.

Die Lösung ist einfach - das plug´n´play-Heizkabel 25 W/m von Heatcom mit montiertem Thermostat und Schukostecker für den Frostschutz von Dachrinnen und Fallrohren, das sich unter 5 ˚C selbst einschaltet und bei ca. 15 ˚C wieder ausschaltet. Das Heizkabel wird in Längsrichtung der Dachrinne verlegt und von Heatcoms Kabelclips gehalten – ist mehr Leistung nötig, kann das Kabel hin und zurück geführt werden, damit die gewünschte Leistung sicher erreicht wird. Die Installation ist sehr einfach und lässt sich leicht nach Bedarf ändern.

Das gleiche Kabel wie in der Dachrinne lässt sich im Fallrohr fortführen. Im Fallrohr wird das Heizkabel herabgelassen und mit einer Kette gehalten, die mit einer Traverse an der Dachrinne befestigt wird. An der Kette werden Abstandshalter montiert, die das Kabel halten, das zur Weiterführung in der Dachrinne wieder nach oben geführt wird.

Das Kabel lässt sich nach dem Winter leicht demontieren, falls dies erforderlich ist.

Vorteile:

- Hält Dachrinnen und Fallrohre frei von Schnee und Eis
- Einfache Installation ohne Spezialkenntnisse
- Der eingebaute Thermostat sorgt für einen energieeffizienten Betrieb
- Günstigste und einfachste Lösung für Dachrinnen und Fallrohre
- 5 Jahre Garantie



CE

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATENBLATT

5 JAHRE GARANTIE

SCHNEE- UND EISSCHMELZE

GUTTER SAFE

Schnee- und Eisschmelze: Dach und Rinne

2-Leiter-Heizkabel Ø7 mm mit 25 W/m, montiertem Thermostat und Schukostecker für den Frostschutz von Dachrinnen und Fallrohren. Richtig montiert verhindert das Kabel Frostschäden an Anlagen und Gebäuden durch Eis- und Schneeansammlungen in Dachrinnen und Fallrohren – sowie Personenschäden durch herabfallende Eiszapfen. Der Thermostat schaltet die Heizung bei ca. 5 ˚C ein und bei ca. 15 ˚C wieder aus. Das Heizkabel wird in Längsrichtung der Dachrinne verlegt und von Heatcoms Kabelclips gehalten – wird mehr Leistung benötigt, kann das Kabel hin und zurück geführt werden, damit die gewünschte Leistung sicher erreicht wird. Dasselbe Kabel wie in der Dachrinne kann im Fallrohr weitergeführt werden. Im Fallrohr wird das Heizkabel von Abstandshaltern und einer Kunststoffkette gehalten, die an einer Traverse oben im Fallrohr hängt. Das Heizkabel wird direkt an eine geeignete Steckdose mit 230 V angeschlossen. Auf Wunsch lässt sich die Installation nach dem Winter einfach demontieren.



CE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25 W/m
Versorgungsspannung	230 V
Kabelabmessungen	4,5mm x 6,5mm
Leiterisolierung	Fluorpolymer
Erdung	Kupfergeflechtschirm
Kabelmantel	Polyolefin, speziell
Farbe	Schwarz
Anschlussleitung	2 m mit Stecker
Typ der Anschlussleitung	3G H05VV-F
Zulässige Kabeltemperatur	90° C
Min. Biegeradius	25 mm, über die Schmalseite
Garantie	5 Jahre
Min. Installationstemperatur	-15 °C
Zulassung	CE
Standard	IEC/EN 62395
Widerstandstoleranz	-5 %...+10 %

ANWENDUNGEN

Dächer	✓
Dachrinnen, Fallrohre	✓

ZUBEHÖR

Thermostat
Kabelclips für Dachrinnen
Abstandsclips
Metall-/Kunststoffkette
Traverse
Kantenschutz

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

GUTTER SAFE

BESCHREIBUNG	LEISTUNG	STROM	WIDERSTAND
Gutter Safe 1,3 m, Schukostecker	30 W	0,1 A	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 m, Schukostecker	60 W	0,3 A	846 Ω
Gutter Safe 3,8 m, Schukostecker	100 W	0,4 A	556 Ω
Gutter Safe 5,1 m, Schukostecker	130 W	0,6 A	415 Ω
Gutter Safe 6,3 m, Schukostecker	160 W	0,7 A	336 Ω
Gutter Safe 7,6 m, Schukostecker	190 W	0,8 A	278 Ω
Gutter Safe 11,4 m, Schukostecker	290 W	1,3 A	186 Ω
Gutter Safe 12,6 m, Schukostecker	320 W	1,4 A	167 Ω
Gutter Safe 15,2 m, Schukostecker	380 W	1,7 A	139 Ω
Gutter Safe 19,0 m, Schukostecker	480 W	2,1 A	112 Ω
Gutter Safe 26,6 m, Schukostecker	670 W	2,9 A	80 Ω
Gutter Safe 37,9 m, Schukostecker	950 W	4,1 A	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 m, Schukostecker	1270 W	5,5 A	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 m, Schukostecker	1660 W	7,2 A	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 m, Schukostecker	2140 W	9,3 A	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk