

## Gutter Safe

Skærmet 2-leder Ohmsk Ø7 mm varmekabel 25 W/m med påmonteret termostat og Schuko-stik til frostsikring af tagrender og nedløbsrør. Korrekt monteret undgår frostskeer på installationer og bygninger forårsaget af is- og sneophobning i tagrender og nedløbsrør – samt personskader forårsaget af nedfaldne istapper. Termostaten slår varmen til ved ca. 5 °C og slukker igen ved ca. 15 °C

Varmekablet placeres i tagrendens længderetning og fastholdes af Heatcoms kabelklips – man kan føre kablet frem og tilbage igen (2 kabel-længder), så man er sikker på at opnå den ønskede effekt. Installationen er meget enkel og lader sig nemt ændre efter behov. Det er samme kabel som anvendes i tagrende og videreføres i nedløbsrøret.

Når varmekablet monteres i nedløbsrøret fastholdes det af afstandsholdere, og en plastikkæde der er ophængt i en travers, der hænger ned fra toppen af nedløbsrøret. Varmekablet tilsluttes et jordet vægudtag – 230 V. Hvis det ønskes er installationen nem at afmontere når vinteren er ovre.



Schuko stik

## Tekniske Data



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Spænding              | 230 V ~ 50 Hz    |
| Kabeldiameter         | Ø7 mm            |
| Isolering inderledere | Teflon, FEP      |
| Godkendelse           | CE               |
| Kabeltype             | 2 ledere + skærm |
| Skærm                 | Fortinnet kobber |
| Ydre kappe            | PVC              |
| Max. temp. på kabel   | 90°C             |
| Garanti               | 3 år             |
| Modstand tolerance    | -5 % /+10 %      |

## Gutter Safe

| Vare Nr. | Type            | Betegnelse                      | Effekt Watt | Strøm  | Længde | Modstand        |
|----------|-----------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 51760013 | HC64E25T-0013-S | Gutter Safe 1,3 m, Schuko stik  | 30 W        | 0,13 A | 1,3 m  | 1672,8 $\Omega$ |
| 51760025 | HC64E25T-0025-S | Gutter Safe 2,5 m, Schuko stik  | 62 W        | 0,27 A | 2,5 m  | 836,4 $\Omega$  |
| 51760038 | HC64E25T-0038-S | Gutter Safe 3,8 m, Schuko stik  | 100 W       | 0,43 A | 3,8 m  | 557,6 $\Omega$  |
| 51760051 | HC64E25T-0051-S | Gutter Safe 5,1 m, Schuko stik  | 130 W       | 0,57 A | 5,1 m  | 418,2 $\Omega$  |
| 51760063 | HC64E25T-0063-S | Gutter Safe 6,3 m, Schuko stik  | 160 W       | 0,70 A | 6,3 m  | 334,6 $\Omega$  |
| 51760076 | HC64E25T-0076-S | Gutter Safe 7,6 m, Schuko stik  | 190 W       | 0,83 A | 7,6 m  | 278,8 $\Omega$  |
| 51760089 | HC64E25T-0089-S | Gutter Safe 8,9 m, Schuko stik  | 220 W       | 0,96 A | 8,9 m  | 239,0 $\Omega$  |
| 51760101 | HC64E25T-0101-S | Gutter Safe 10,1 m, Schuko stik | 250 W       | 1,09 A | 10,1 m | 209,1 $\Omega$  |
| 51760114 | HC64E25T-0114-S | Gutter Safe 11,4 m, Schuko stik | 290 W       | 1,26 A | 11,4 m | 185,9 $\Omega$  |
| 51760126 | HC64E25T-0126-S | Gutter Safe 12,6 m, Schuko stik | 320 W       | 1,39 A | 12,6 m | 167,3 $\Omega$  |
| 51760152 | HC64E25T-0152-S | Gutter Safe 15,2 m, Schuko stik | 380 W       | 1,65 A | 15,2 m | 139,4 $\Omega$  |
| 51760190 | HC64E25T-0190-S | Gutter Safe 19,0 m, Schuko stik | 480 W       | 2,09 A | 19,0 m | 111,5 $\Omega$  |
| 51760266 | HC64E25T-0266-S | Gutter Safe 26,6 m, Schuko stik | 670 W       | 2,91 A | 26,6 m | 79,7 $\Omega$   |
| 51760379 | HC64E25T-0379-S | Gutter Safe 37,9 m, Schuko stik | 950 W       | 4,13 A | 37,9 m | 55,8 $\Omega$   |
| 51760506 | HC64E25T-0506-S | Gutter Safe 50,6 m, Schuko stik | 1270 W      | 5,52 A | 50,6 m | 41,8 $\Omega$   |
| 51760664 | HC64E25T-0664-S | Gutter Safe 66,4 m, Schuko stik | 1660 W      | 7,22 A | 66,4 m | 31,9 $\Omega$   |
| 51760854 | HC64E25T-0854-S | Gutter Safe 85,4 m, Schuko stik | 2140 W      | 9,30 A | 85,4 m | 24,8 $\Omega$   |