HEATCOM®

Thermostat ETR-144

L'ETR-144 sert à faire fondre la glace des gouttières de petits bâtiments.

Lorsque la température oscille entre gel et dégel, des glaçons peuvent se former, par exemple sur la gouttière. Ce thermostat aide à empêcher la formation de glaçons, car il peut être réglé pour détecter les moments où la température oscille entre gel et dégel. Pendant cette période, le thermostat met donc en marche le câble de la gouttière, afin que la glace reste fondue et ne forme pas de glaçons.



Données du thermostat

CE

Tension d'alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Relais de sortie	ETR/F-1447A: SPST 16 A charge ohmique ETR/F-1447P: SPCO 10 A charge ohmique
Hystérésis marche/arrêt	0,4°C
Plage de température	Haut (temp. max) +10/0°C Bas (temp. min) +0/10°C Bas WTR/F-1447A +0/-15°C
Consommation électrique	3 VA
Température ambiante	-20/+50°C
Indice de protection	IP20
Poids	190 g
Dimensions	H: 86 mm L: 52,5 mm P: 58 mm

Heatcom Corporation A/S ≋ Korsholm Allé 14 ≋ 5500 Middelfart ≋ +45 63 41 77 77 ≋ sales@heatcom.dk ≋ www.heatcom.dk

Thermostat ETR-144

N° article	Désignation	Indice IP
52729999	Thermostat ETR-144	IP20