FICHE PRODUIT

5 ANS GARANTIE

FONTE NEIGE ET GLACE

GUTTER SAFE

fonte de neige & glace : toits et gouttières



Évitez les dégâts du gel sur les installations et les bâtiments dus à l'accumulation de glace et de neige dans les gouttières et les descentes - ainsi que les blessures dues à la chute de glaçons.

La solution est simple - le câble chauffant plug´n´play 25 W/m de Heatcom, avec thermostat prémonté et fiche Schuko, pour la protection antigel des gouttières et des descentes, qui se met en marche de lui-même sous 5 ˚C et s'arrête vers 15 ˚C. Le câble est posé dans le sens de la longueur de la gouttière et maintenu par les clips de câble Heatcom – si une puissance plus élevée est nécessaire, le câble peut faire l'aller et le retour, pour être sûr d'obtenir la puissance voulue. L'installation est très simple et se modifie facilement selon les besoins.

Le même câble que dans la gouttière peut être prolongé dans la descente. Lorsque le câble est posé dans la descente, il est descendu et maintenu à l'aide d'une chaîne fixée à la gouttière au moyen d'une traverse. Des entretoises sont montées sur la chaîne pour fixer le câble, qui est ramené en haut pour se prolonger dans la gouttière.

Le câble peut facilement être démonté quand l'hiver est terminé, si c'est une exigence.

Avantages :

- Garde gouttières et descentes libres de neige et de glace
- Installation facile sans compétences particulières
- Le thermostat intégré assure un fonctionnement économe en énergie
- Solution la moins chère et la plus simple pour gouttières et descentes
- Garantie 5 ans



CE

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FICHE TECHNIQUE

5 ANS GARANTIE

FONTE NEIGE ET GLACE

GUTTER SAFE

fonte de neige & glace : toits et gouttières

Câble chauffant 2 conducteurs Ø7 mm de 25 W/m avec thermostat monté et fiche Schuko pour la protection antigel des gouttières et des descentes. Correctement posé, il empêche les dégâts du gel sur les installations et bâtiments dus à l'accumulation de glace et de neige dans les gouttières et descentes – ainsi que les blessures dues à la chute de glaçons. Le thermostat enclenche le chauffage vers 5 ˚C et l'arrête vers 15 ˚C. Le câble est posé dans la longueur de la gouttière et maintenu par les clips de câble Heatcom – si une puissance plus élevée est nécessaire, le câble peut faire l'aller et le retour, pour être sûr d'obtenir la puissance voulue. Le même câble que dans la gouttière peut être prolongé dans la descente. Dans la descente, il est maintenu par des entretoises et une chaîne en plastique suspendue à une traverse qui descend du haut de la descente. Le câble se branche directement sur une prise 230 V adaptée. Au besoin, l'installation se démonte facilement à la fin de l'hiver.



CE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	25 W/m
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble	4,5mm x 6,5mm
Isolation du conducteur	Fluoropolymère
Mise à la terre	Tresse de blindage en cuivre
Gaine du câble	Polyoléfine spéciale
Couleur	Noir
Câble froid	2 m avec fiche
Type de câble froid	3G H05VV-F
Température admissible du câble	90° C
Rayon de courbure min.	25 mm, sur le côté étroit
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE
Norme	IEC/EN 62395
Tolérance de résistance	-5 %...+10 %

APPLICATIONS

Toitures	✓
Gouttières, descentes	✓

ACCESSOIRES

Thermostat
Clips de câble pour gouttières
Clips entretoises
Chaîne métal/plastique
Traverse
Protection d'arête

LIEN VERS NOTRE SITE

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

GUTTER SAFE

DESCRIPTION	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
Gutter Safe 1,3 m, fiche Schuko	30 W	0,1 A	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 m, fiche Schuko	60 W	0,3 A	846 Ω
Gutter Safe 3,8 m, fiche Schuko	100 W	0,4 A	556 Ω
Gutter Safe 5,1 m, fiche Schuko	130 W	0,6 A	415 Ω
Gutter Safe 6,3 m, fiche Schuko	160 W	0,7 A	336 Ω
Gutter Safe 7,6 m, fiche Schuko	190 W	0,8 A	278 Ω
Gutter Safe 11,4 m, fiche Schuko	290 W	1,3 A	186 Ω
Gutter Safe 12,6 m, fiche Schuko	320 W	1,4 A	167 Ω
Gutter Safe 15,2 m, fiche Schuko	380 W	1,7 A	139 Ω
Gutter Safe 19,0 m, fiche Schuko	480 W	2,1 A	112 Ω
Gutter Safe 26,6 m, fiche Schuko	670 W	2,9 A	80 Ω
Gutter Safe 37,9 m, fiche Schuko	950 W	4,1 A	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 m, fiche Schuko	1270 W	5,5 A	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 m, fiche Schuko	1660 W	7,2 A	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 m, fiche Schuko	2140 W	9,3 A	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk