ÜRÜN FÖYÜ

5 YIL GARANTİ

KAR VE BUZ ERİTME

GUTTER SAFE

kar ve buz eritme: çatılar ve oluklar

Oluklarda ve iniş borularında buz ve kar birikmesinin tesisatlara ve binalara verdiği donma hasarlarını - ve düşen buz sarkıtlarının yol açtığı yaralanmaları önleyin.

Çözüm basit - Heatcom´un 25 W/m plug´n´play ısıtma kablosu; termostatı takılı, Schuko fişlidir ve oluk ile iniş borularını dona karşı korur. Kablo, sıcaklık 5 ˚C'nin altına düştüğünde kendi kendine devreye girer ve yaklaşık 15 ˚C'de tekrar kapanır. Isıtma kablosu oluk boyunca yerleştirilir ve Heatcom´un kablo klipsleri ile sabitlenir – daha yüksek bir güç gerekiyorsa kablo bir kez gidip geri dönecek şekilde döşenebilir, böylece istenen güce ulaşıldığından emin olunur. Kurulum çok basittir ve ihtiyaca göre kolayca değiştirilebilir.

Olukta kullanılan aynı kablo iniş borusunda da devam ettirilebilir. Isıtma kablosu iniş borusuna monte edilirken aşağı sarkıtılır ve bir traversle oluğa sabitlenen bir zincir yardımıyla yerinde tutulur. Kabloyu sabitlemek için zincirin üzerine ara parçalar monte edilir; kablo, daha sonra olukta devam etmek üzere tekrar yukarıya, borunun üst kısmına geri getirilir.

Bu bir gereklilikse, ısıtma kablosu kış mevsimi sona erdiğinde kolayca demonte edilebilir.



Avantajlar:

- Olukları ve iniş borularını kar ve buzdan arındırır
- Özel beceri gerektirmeyen kolay kurulum
- Dahili termostat enerji verimli çalışma sağlar
- Oluk ve iniş boruları için en ucuz ve en basit çözüm
- 5 yıl garanti



CE

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

GUTTER SAFE

kar ve buz eritme: çatılar ve oluklar

Oluk ve iniş borularının donma koruması için termostatı önceden monte edilmiş ve Schuko fişli, 25 W/m güçte, 2 iletkenli Ø7 mm ısıtma kablosu. Doğru şekilde monte edildiğinde, oluklarda ve iniş borularında buz ve kar birikmesinin tesisatlara ve binalara verdiği donma hasarlarını – ve aşağıya düşen buz sarkıtlarının yol açtığı kişisel yaralanmaları önler. Termostat ısıtmayı yaklaşık 5 ˚C'de devreye alır, yaklaşık 15 ˚C'de ise yeniden kapatır. Isıtma kablosu oluk boyunca uzunlamasına yerleştirilir ve Heatcom´un kablo klipsleri ile sabitlenir – daha yüksek bir güç gerekiyorsa kablo gidiş-dönüş olarak döşenebilir, böylece istenen güce kesin olarak ulaşılır. Olukta kullanılan aynı kablo iniş borusunda da devam ettirilebilir. Isıtma kablosu iniş borusuna monte edildiğinde, ara parçalar ve borunun tepesinden aşağıya doğru sarkan bir traverse asılı plastik bir zincir tarafından yerinde tutulur. Isıtma kablosu doğrudan uygun bir 230 V elektrik prizine bağlanır. İstenirse kurulum, kış sona erdiğinde kolayca sökülebilir.



CE

TEKNİK VERİLER

Güç	25 W/m
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüleri	4,5mm x 6,5mm
İletken yalıtımı	Floropolimer
Topraklama	Örgülü bakır ekran
Kablo kılıfı	Poliolefin, özel
Renk	Siyah
Bağlantı kablosu	2 m, fişli
Bağlantı kablosu tipi	3G H05VV-F
İzin verilen kablo sıcaklığı	90° C
Min. bükülme yarıçapı	25 mm, dar kenar boyunca
Garanti	5 yıl
Min. montaj sıcaklığı	-15 °C
Onay	CE
Standart	IEC/EN 62395
Direnç toleransı	-5 %...+10 %

UYGULAMALAR

Çatılar	✓
Oluklar, iniş boruları	✓

AKSESUARLAR

Termostat
Oluklar için kablo klipsi
Ara parça klipsi
Metal/plastik zincir
Travers
Kenar koruyucu

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5 YIL GARANTİ

KAR VE BUZ ERİTME

GUTTER SAFE

AÇIKLAMA	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Gutter Safe 1,3 m, Schuko fiş	30 W	0,1 A	1630 Ω
Gutter Safe 2,5 m, Schuko fiş	60 W	0,3 A	846 Ω
Gutter Safe 3,8 m, Schuko fiş	100 W	0,4 A	556 Ω
Gutter Safe 5,1 m, Schuko fiş	130 W	0,6 A	415 Ω
Gutter Safe 6,3 m, Schuko fiş	160 W	0,7 A	336 Ω
Gutter Safe 7,6 m, Schuko fiş	190 W	0,8 A	278 Ω
Gutter Safe 11,4 m, Schuko fiş	290 W	1,3 A	186 Ω
Gutter Safe 12,6 m, Schuko fiş	320 W	1,4 A	167 Ω
Gutter Safe 15,2 m, Schuko fiş	380 W	1,7 A	139 Ω
Gutter Safe 19,0 m, Schuko fiş	480 W	2,1 A	112 Ω
Gutter Safe 26,6 m, Schuko fiş	670 W	2,9 A	80 Ω
Gutter Safe 37,9 m, Schuko fiş	950 W	4,1 A	55,8 Ω
Gutter Safe 50,6 m, Schuko fiş	1270 W	5,5 A	41,8 Ω
Gutter Safe 66,4 m, Schuko fiş	1660 W	7,2 A	31,9 Ω
Gutter Safe 85,4 m, Schuko fiş	2140 W	9,3 A	24,8 Ω

Version 1-092021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk